คู่มือการใช้งาน ระบบมอนิเตอร์ บริการ TOT wireless net (TR069)

ตัวย่อ หรือ พารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องสำหรับ TR069

- LTE : Long Term Evolution >>> เป็นเทคโนโลยีสำหรับยุค 4G มีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่า โดยมีความสามารถใน การส่งถ่ายข้อมูลและมัลติมีเดียสตรีมมิ่งที่มีความเร็วสูงถึง 100 Mbps
- eNodeB >>> ชื่อเรียกสถานีฐานของ LTE
- CPE : Customer Premises Equipment >>> อุปกรณ์ปลายทาง หรือบางครั้งเรียกว่า เราท์เตอร์ใส่ซิม สำหรับของ TOT มี จำหน่าย 3 ประเภท ประกอบด้วย
 - O
 CPE Pocket Type

 O
 CPE Indoor Type

 Pocket
 Indoor
 - O CPE Outdoor Type
- 🛠 APN (ACCESS POINT NAME) >>> TOT wireless net ใช้คำว่า " pocket "
- MSISDN : Subscriber ISDN number (ISDN ย่อมาจาก Integrated Services for Digital Network) >>> NUMBER หรือ เลขหมายใช้ติดต่อกับลูกค้า (บริการ TOT wireless net โทรเข้า-ออก ไม่ได้)
- IMSI : international mobile subscriber identity >>> เลขระบุตัวตนของ sim ใช้กับ core network เช่น HLR >>> imsi
 52017xxxxxxxxxxx
- 🛠 IMEI : International Mobile Equipment Identity >>> ใช้ระบุตัวตนของ Device หรือ CPE หรือ อุปกรณ์ปลายทาง
- ICCID : Integrated Circuit Card Identifier >>> เลขระบุตัวตนของ sim ตัวเลขหลัง simcard ใช้ติดต่อกับลูกค้า >>> iccid
 896615xxxxxxxxxxx
- PLMN : Public land mobile network >>> เข้าใจง่ายๆเลยคือเลขประจำโครงข่าย ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกลาง เพื่อให้ สามารถใช้บริการโทรศัพท์หรือต่อเชื่อมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสารข้อมูลได้ สำหรับ PLMN ของแต่ละโครงข่ายในเมืองไทย มีตัวอย่างดังนี้
 - O AIS 900 = 52001 , AIS 3G2100 = 52003 , TRUE 3G2100 = 52004
 - O DTAC 1800 = 52018 , DTAC 3G2100 = 52005

🕨 เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณ

- ✤ RSSI : Received Signal Strength Indicator
 - O เป็นการวัดความแรงหรือความเข้มของสัญญาณตัวรับ(พลังงานเป็นตัวสำคัญ) มีหน่วยเป็น dBm
 - O คือเกณฑ์ที่อุปกรณ์ใช้ในการแสดงสัญลักษณ์ 'ขีดสัญญาณ' บนหน้าจอแสดงผล
- ✤ RSRP : Reference Signal Receive Power
 - ด ค่าความแรงของสัญญาณที่อุปกรณ์ได้รับ มีหน่วยเป็น dBm
 - ด คือเกณฑ์ที่อุปกรณ์ใช้ในการเลือกจับสัญญาณจาก cell หรือจากสถานีฐาน
- ✤ RSRQ : Reference signal receive quality
 - ด ค่าคุณภาพของสัญญาณที่อุปกรณ์ได้รับ มีหน่วยเป็น dB
 - O RSRQ คือข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อค่า RSRP ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเลือกจับสัญญาณจาก cell
- SINR : Signal to Interference plus Noise Ratio
 - ๑ ค่าคุณภาพการเชื่อมต่อไร้สาย ตามพลังงานของสัญญาณที่จางหายไปตามระยะทาง สิ่งกีดขวาง คลื่นรบกวน มี หน่วยเป็น dB
 - O SINR ค่าต่ำสุด -20 dB ที่จะทำให้ตรวจจับค่า RSRP / RSRQ ได้

^{ดงผล} <mark>ระดับสัญญาณ แบ่งแยก</mark> เป็น 4 ระดับ 4 สี

Outdoor

- 1.สีฟ้า > สัญญาณแรงสุด Excellent
- 2.สีเขียว > สัญญาณแรงมาก Good
- 3.สีสัม > สัญญาณพอใช้ Fair

้ 4.สีแดง > สัญญาณต่ำมาก Poor

การใช้งานระบบมอนิเตอร์ บริการ TOT wireless net หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TR069

1.เข้าเว็บด้วย IP Address >> <u>http://10.0.87.130 หรือ</u> เข้าเว็บ ฝ่าย บส. <u>http://wcs.intranet.tot.co.th</u> แล้วคลิกเมนูด้านซ้าย ที่ลิงค์





Pracebook X 🕺 👸 suga: mod_popupanolic - vi	irele: 🗙 🔟 ฝ่ายบริการสื่อสารไร้สาย 🛛 🗙 🔇 login	× +	- 0 ×
← → C ☆ ▲ Not secure 10.0.87.130/login		०न २ ★ 🔅	O 🄌 🔯 🗯 🍪 :
🚻 Apps 💿 Google Cloud Platf 💽 QR Code Generator 🥥 กรมพั	มนาธุรกิจการด้า 📙 Wi-net 📙 Wireless Net 📙 Solar 📙 IOT G Google	📙 แบบบ้าน 📙 Netflix 📙 ตันไม้	📙 Other bookmarks
тот			
	CPE Management		
1.2 ส่งเมล์แจ้ง ขอแอ็คเคาท์มาที่ <u>totwirelessnet@tot.co.th</u> โดยแจ้ง รหัสพนักงาน , อีเมล์ของ TOT และเบอร์โทร หรือ สอบถามเพิ่มเติมที 0-25682236-7	ล็อกอินด้วย TOT Intranet	1.3 คลิก TOT Inti	เ ล็อกอินด้วย ranet
	Login		
			13-39



2.ต้อนรับเข้าสู่ TR069



3. เมนู >>> Device ดูภาพรวม CPE ทั้งหมด

3	.1 ช่องค้นหา	ใส่ 🛛 🤇 3.	2 ช่องค้เ	เหา เลือก				_)
s	erial ของ CP	'E] ไซร์	นิด ท คง (CPF	3.3 ช่องศี	า์นหา ชื่อสุ	ลูกค้า	3.5	เลือก	สถานะCPE	3.6 เลือเ	าช่วงเวลา	
۲	TOT wire less net	×	🕽 devices		× S wcs	Main		+			7/	-	o ×
\leftarrow	+ C 🖸 🤇	① Not secure 1	0.0.87 130 /d	evices?sort=la	st_inform⩝_r=des	sc 3.4 l	ลือกจังหวั	ด			p 0 \$	🤴 🗘 🤌 🔯 🕯	₩ 8 0 E
	App 🕢 Google C	Cloud Platf 🧿 C	R Code Gener	ator 🥥 กรมพ้	ัฒนาระกิจการจำ 📙 ไ	Wi-net 🛄 V	Vireless Net 📃	Solar 📙 O	r <mark>G</mark> G	oogle 📙 ແບບນ້ານ	Netflix 📕 (ulla)	3.7 เมื่อเลือกค้นห	ier bookmarks ทาตาม
יר	Dashboard	Devices Products	Tasks Map	Reports Syste	n CRM Cells Stocks		/		/			<i>์</i> องการ คลิกแว่น	e vasuny - เขยาย
Dev	ices			/		V							
Searc	SerialNumber	Product	Type	SIM Number	Customer Name	Contact	ServiceStatus	OwnedByTOT	eNBID	Tambol	Province	Status -	Actions
	S182Z45000183	ZYXEL WAH7706	Pocket		N/A			,,	302893	BANG WA	BANGKOK	▲ 2020-08-02 21:16:04	(show
	S182Z48004804	ZYXEL LTE4506	🕎 Indoor	0919727172	<mark>เศรษฐ์ภวรรค์ ร่วมใจ</mark>	0647844097			401333	LAT BUA KHAO	NAKHON RATCHASIMA	▲ 2020-08-02 21:15:58	(show
	GMC190401001573	Huawei B2338-168	Te Outdoor		N/A				630068			12020-08-02 21:15:57	(show
	S182Z48000385	ZYXEL LTE4506	🖪 Indoor		N/A				160152	MAP PLA KHAO	PHETCHABURI	▲ 2020-08-02 21:15:56	(show
	GMC190401001542	Huawei B2338-168	Toutdoor	0919727679	มานัส หนูสกุล	0813786617			309170	DON KRUAI	RATCHABURI	12020-08-02 21:15:52	(show
	GMC180121001642	Huawei B2338-168	Toutdoor 🍽		N/A			Yes	301959	TALAT BANG KHEN	BANGKOK	▲ 2020-08-02 21:15:47	(show
	S182Z48000309	ZYXEL LTE4506	🕅 Indoor		N/A				300799	BANG NA	BANGKOK	2020-08-02 21:15:45	(show
	S182Z48000478	ZYXEL LTE4506	🕎 Indoor		N/A				210400	SALA YA	NAKHON PATHOM	2020-08-02 21:15:38	(show
	GMC190401001887	Huawei B2338-168	Te Outdoor	0919762523	ขาญนรงค์ จ่างประภัสสร	0877914492			306448	BUA NGAM	RATCHABURI	12020-08-02 21:15:35	(show
	S182Z48000123	ZYXEL LTE4506	🖪 Indoor		N/A				466164			12020-08-02 21:15:32	(show

[Results: 1-10 of 905] « 1 2 3 ... 91 »

A 🚸 🔚 🕍 💽 🍪 🕫 😰 🗷 💷 📣 🚍 🖉 😌 😰 🧐 🖉 🖉 \land 🗛 🗤 📰 🛛 Eng 21:17

								3.8	3 จังหว่	วัด แบ่งแยกต	ามสถานีฐาน		
0	TOT wireless net	× ©	devices		× 🚱 WCS : Mai	n	× +	2	∩PF ရီ	้าเใส้งาน	6.9	-	- 0 ×
÷		D Not secure 10.	.0.87.130/dev	vices?sort=last	_informℴ=desc				7		🔄 Q 🕁	<u> 適</u> の 🤌 🛯	* % :
	Apps 🕢 Google Cl	oud Platf 🧿 QR	Code Generat	or 🥥 กรมพัฒ	นาธุรกิจการด้า 📙 Wi-	net 📙 Wireless Ne	et 📙 Solar		Google	📙 ແບບບ້ານ 📙	Netflix 📙 ต้นไม้		Other bookmarks
٦	Dashboa	ard Devices Prod	ucts Tasks	Map Reports	System CRM Cells	5 Stocks							⊖ vasuny 🝷
De	vices												
Sea	rch Description	Type: al	🗡 ลูก	คำ ชื่อ / เบอร์โท	s Province:	all	~	Status:	all 🗸	Date: select	ب		Export
	SerialNumber	Product	Туре	SIM Number	Customer Name	ANG THONG		wnedByTOT	eNBID	Tambol	Province	Status 🗸	Actions
	S182Z48004793	ZYXEL LTE4506	📕 Indoor	0919763042	ศศิ ศาตะสมิด	BANGKOK BUENG KAN			307077	HIRANRUCHI	BANGKOK	1:18:25	e show
	S182Z48000029	ZYXEL LTE4506	🕅 Indoor		N/A	BURI RAM CHACHOENGSAO		es	301739	KHLONG PHRA UDOM	PATHUM THANI	▲ 2020-08-02 21:18:22	() show
	S182Z48000216	ZYXEL LTE4506	👖 Indoor		N/A	CHAI NAT			360020	KHAO CHIAK	PHATTHALUNG	1:18:21	e show
	S182Z48000473	ZYXEL LTE4506	🖪 Indoor		N/A	CHANTHABURI			330090	MARET	SURAT THANI	1:18:20	() show
	S182Z48000024	ZYXEL LTE4506	🕎 Indoor		N/A	CHIANG MAI		es	301315	BAN MAI	NONTHABURI	1:18:17	(Construction) Show
	S182Z48004992	ZYXEL LTE4506	🕅 Indoor	0919728155	ดลฤดี วิบูลพัฒนา พฤกษ์	CHON BURI			303578	KHUM THONG	BANGKOK	2020-08-02 21:18:17	(show
	S182Z48000305	ZYXEL LTE4506	🕎 Indoor		N/A	KALASIN KAMPHAENG PHET			307566	HUAI KHWANG	BANGKOK	1:18:17	(C) show
	S182Z48005000	ZYXEL LTE4506	🖪 Indoor	0919727040	อุทัย มาลัย	KANCHANABURI	•		300682	THUNG SONG HONG	BANGKOK	▲ 2020-08-02 21:18:11	Show

୍ଲ	TOT wirdess net งจะเป็นบาร์โค้	ดติดข้าง CPI	devices	,	X 🕲 WCS : Main	J	× +						- 0
,	→ C û i Apps © Google Clou	Not secure 10. Id Platf 📵 QR	0.87. /30/ devi Code Generator	ces?sort-last_1 กรมพัฒนา	nformℴ=desc&o _{เร} 3.11 เลขหมาย	q=&device_typ I _t Si <mark>m</mark> _{Wireles}	e=& ustomer= s Net 📕 Solar	&province=RAT .1 <mark>2 เลขห</mark> ม	CHABURI ว <mark>ยโทร</mark> เ	&status=&dat ส ัพท์ ของ แบบบ้าน Ne	a 🕺 📩	 ๑ ๔ ๕ 3 เลขรหัส สถ 	านี _้ ฐาน
(Dashboard	d Devices Prod	ucts Tasks I	ap Reports	(โทร.เข้า-ออก	ไม่ได้)		ุเกค้าที่แจ้งไ —	ว้ ตอน	ทำสัญญา	(eN	NodeB) ที่จับใ	ช้งาน
ev	vices				7 /		/						
ar	ch Description	Type: all	ลูกค้	า ชื่อ / เบอร์โทร	Province:	RATCHABURI	~	Status: al	*	Date: select			🕒 Expo
	Seria Number	Product	Туре	SIM Number	Customer Name	Contact	ServiceStatus	OwnedByTOT	eNBID	Tam	Province	Status 🗸	Action
ן	GMC190401001542	Huawei B2338 168	†■ Outdoor	0919727671	มานัส หนูสกุล	0813786617			309170	DON KRUAI	RATCHABURI	1:2020-08-02 21:20:27	() show
	GMC190401001887	Huawei B2338- 168	†≡ Outdoor	0919762523	ชาญนรงค์ จ่าง ประภัสสร	0877914492			306448	BUA NGAM	RATCHABURI	2020-08-02 21:20:14	() show
	S182Z48000519	ZYXEL LTE4506	🕅 Indoor		N/A				240425	CHOM PRATHAT	RATCHABURI	1:19:46	() show
	S182Z48004911	ZYXEL LTE4506	🖪 Indoor	0919727673	ณัฐพร เจดียวรรณ	0957792415			306462	РНО НАК	RATCHABURI	2020-08-02 21:18:52	e show
)	GMC190401001446	Huawei B2338- 168	†■ Outdoor	0919727694	ชาญชัย เลื่อนพุควัฒน์	0811945995			508352	BAN RAI	RATCHABURI	2020-08-02 21:17:52	(O) show
ן	S182Z48004937	ZYXEL LTE4506	🕅 Indoor	0919727721	เกษม แต่ภักดี	0888789211 3.14	Status		307360	THAMMASEN	RATCHABURI	2020-07-31 00:02:02	() show
	GMC190401001619	Huawei B2338- 168	†≡ Outdoor	0919727655	ณัฐพร ปูเมือง	062353 สีเป็ย สีแจ	טר אר Down		305946	THUNG LUANG	RATCHABURI	2020-07-10 15:00:12	() show
	S182Z48000516	ZYXEL LTE4506	🖪 Indoor			SI LEDI	N > DOWN	N 3.FI TI MIPMI3.	304680	NA MUEANG	RATCHABURI	2020-05-22	0

4. Menu >>> Internet : ดูรายละเอียดเบื้องต้นใน CPE แต่ละตัว



C C O Not secu	ure 10.0.87.130/devices/1C497B-B2338-	168-GMC190401001542#ir	nformation	Q 🛧	🧔 🗘 🔌 🖸 🗯
s Google Cloud Platf	UR Code Generator 🛛 🕼 กรมพฒนาธุรกลก	אר און Wi-net אין Wi-net אין Wi-net אין אין איז	ireless Net 📙 Solar 📙 IOI 🕒	Google 📙 แบบบาน 📙 Netflix 📙 ตนไม	Uther b
Information Internet	WIFI LAN DHCP Host TR	-069 System Diagn	ostic All attributes ในก	รคบนี้เป็นข้อบลลกค้า ที่ดึง	บา
formation	4.5 แสดงระยะเวลาที		61611		
Device Information	CPE ออนใช้งานได้		SIM Information	າເວົ້ນ Wcspro.totwbs.cor	n 🔪
name	vaiue	actions	name	value	actions
Description	ROUTER	Get	ServiceStatus		-
	(© 3 months ago	_	SIM Number	0919727679	-
UpTime	3 days, 18 hours, 51 mins, 27 secs.	Get	ICCID	8966151848114626198F	Get
CPE Group				() 9 minutes ago	
СРЕ Туре		-	IMSI	520171101724669 (0) 3 months ago	Get
OwnedByTOT		-	Package Name	4G Ready SIM : 1 Month Max Speed unlimited Volume	-
in Get แต่ละปุ่มเ	คือการสั่งให้ CPE ส่งข้อมูเ	ลมาแสดง	Customer Informatio	on	
ทันที่ทันใด หากไ	ม่กด Get ข้อมลที่แสดงอา	จเป็นข้อมล	name	value	actions
194	ୟା	q <u>u</u>	Customer Name	มานัส หนูสกุล	-
มอพเดท เพราะจ	งะรอรอบการอพเดท เบนข	้างจุฑ	Contact	0813786617	-
นั้น ต้องคลิก Ge	et ทุกครั้งหากต้องการดูข้อ	มูลที่อัพเดท	Address	129 ม.5 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี	- /
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- /			

5. Menu >>> Internet : ข้อมูลทางเทคนิคและคุณภาพสัญญาณ







T wireless net	× S 1C497B-B2338-168-GMC1904	01(× S WCS : Main 2338-118-GMC190401001542#y	× NB Gaming Notebook	น่าซื้อ5 รุ่น ปี 2∶× +	- D
ps 💿 Google Cloud Platf	🧿 QR Code Generator 🌍 กรมพัฒน	_{ารุรกิจการ} อำ6.1 แสดงค่าเป็	น 2 ssid หรือ 2 ย่าน	Google 📙 ແບບບ້ານ 📃 Netflix 🚺	ต้นไม้ 📃 Other book
		ความถี่ คือ 2.4	Ghz ແລະ 5 Ghz		
Information Interne	t WiFi LAN DHCP	Host TR-069 System	Diagnostic All attributes		
WiFi					
SSID #1			SSID #2		
name	value	actions	name	value	actions
SSID	TOT2300_2.4	Get Set	SSID	TOT2300_5	Get Set
	③ 3 months ago			C 3 months ago	
Enable	enable (1) 3 months ago	Get	Enable	enable © 3 months ago	Get Set
MAC Address		Get	MAC Address		Get
Channel	0	Get Set	Channel	0	Get Set
	③ 3 months ago			③ 3 months ago	
Frequency	B/G/N	Get	Frequency	A/AN/AC	Get Set
	() 3 months ago			() 3 months ago	
SharedKey	©2 months ag6 2 81011 2	<u>ee set</u> 24 Ghz तील ssid	SharedKey	(3) 3 months ago 6.	3 ย่าน 5 Ghz ชื่อ ssid
	aa T∩T2	300.24		คีย	TOT2300 5
	rid 1012	000_2.4			21.40

7. Menu >>> LAN

	ra 10.0.87.130/devices/1C/107B B2338	168 GMC190401001542#Jap			~	# C A 🖪 🔹 🤇
os O Google Cloud Platf	 OR Code Generator ดี กรมพัฒนาธรกิจ 	การต้า Wi-net Wirel	ess Net 📃 Solar 📃 I	DT G Google 📃 ແມນນ້-	ม Netflix ต ันไม้	💉 🎔 🎽 🖬 🦿
e : show						back del
SerialNumber GN	MC190401001542		HUAWEI	Huawei Technologies	Co., Ltd. B2338-168 :	Status: up
Manufacturer Hu	uawei Technologies Co., Ltd.		RSSI: -62 dBm	RSRP: -88 dBm	RSRQ: -6 dB	SINR: 6 dB
ProductClass B2	338-168		(Excellent)	(Good)	(Excellent)	(Mid Cell)
LastInform 20	20-08-02 21:41:47 (up)		Devices ethors	F:		
Information Internet	WiFi LAN DHCP Hos	st TR-069 System	Diagnostic All att	ributes		
Information Internet	WiFi LAN DHCP Hos	it TR-069 System	Diagnostic All att	ributes		
Information Internet AN name IP Address	WiFi LAN DHCP Hos value 192.168.1.1 0 2 months ago 0	actions	Diagnostic All att	ributes		
Information Internet AN IP Address Subnet Mask	WiFi LAN DHCP Hos value 192.168.1.1 0 2 months ago 255.255.255.0 0 2 months ago	actions Get Set Get Set	Diagnostic All att	ributes IP Address LAN		
Information Internet AN IP Address Subnet Mask	WiFi LAN DHCP Hos value 192.168.1.1 0 2 months ago 255.255.255.0 0 2 months ago	actions Get Set	Diagnostic All att	ributes IP Address LAN		

สำหรับเมนูอื่นๆ >>> DHCP , Host , TR069 , Diagnostic อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม



9. Menu >>> Report

S TOT wireless net	× S reports	x 🔕 WCS : Main x 🛛 🚾 Gaming Notebook น่าซื้อ 5 รุ่น ปี 2 x 🕇	- 0 ×
← → C ① Not s	ecure 10.0.87.130/reports	☆ 🕺 🗘	🤌 🙆 🗯 🍪 E
👖 Apps 💿 Google Cloud Platf	🧿 QR Code Generator 🌍 กรมพัฒนาธุรก์	โลกาลต้า 🦲 Wi-net 📒 Wireless Net 📙 Solar 📒 IOT 🗲 Google 📙 แบบบ้าน 📒 Netflix 📙 ต้นไม้	Other bookmarks
Dashboard	Devices Products Tasks Map Repo	orts System (M Cells Stocks - 9.1 Report โดยแบ่งเป็น จำนวน และคุณภาพสัญญาณ	⊖ vasuny ▼
Number of Customers per	Cell site	ซึ่งในเบืองต้นนี่แสดงเป็นตัวอย่าง อาจมีการปรับเปลี่ยน	
Signal Quality by ProductC	lass	เพื่อความเหมาะสม และตามที่ผ้ใช้งานร้องขอ	
 Signal Quality by CPE Grou รายงานอุปกรณ์ที่ Online อยู่ 	p (Last Inform Time < Last Inform Warning :	Setting)	
• รายงานการติดตั้งอุปกรณ์ (ดูจ System Logs	ากการรายงานตัวครั้งแรกของอุปกรณ์ผ่านทาง	^{TR-069)} 9.2 สำหรับข้อมูลของลูกค้า จะรวบรวมอยู่ที่เว็บ Wearna tatala and ซึ่งเป็นเว็จการกล้อ	
Date Time	Message	wcsblorormas.com สนานหมางดูแบรมีแดง	
2020-08-02T21:51:33.812Z	[INFO] 10.181.241.114 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48000162: ACS request: acsRequestId="173afa7f8720200" acsRequestName="GetParameterValues"	
2020-08-02T21:51:33.753Z	[INFO] 10.181.235.246 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48004804: ACS request; acsRequestId="173afa80f330000" acsRequestName="GetParameterValues"	
2020-08-02T21:51:33.565Z	[INFO] 10.181.235.246 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48004804: ACS request: acsRequestId="173afa80acd0100" acsRequestName="GetParameterValues"	
2020-08-02T21:51:33.557Z	[INFO] 10.181.235.246 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48004804: Inform; cpeRequestId="1234" informEvent="6 CONNECTION REQUEST" informRetryCount=0	
2020-08-02T21:51:33.523Z	[INFO] 10.181.241.114 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48000162: ACS request; acsRequestId="173afa7f16c0400" acsRequestName="GetParameterValues"	
2020-08-02T21:51:33.517Z	[INFO] 10.181.230.121 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48000146: ACS request; acsRequestId="173afa807f80100" acsRequestName="GetParameterValues"	
2020-08-02T21:51:33.509Z	[INFO] 10.181.230.121 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48000146: ACS request; acsRequestId="173afa808f00100" acsRequestName="GetParameterValues"	
2020-08-02T21:51:33.352Z	[INFO] 10.181.235.246 A0E4CB-LTE4506	-S182Z48004804: ACS request; acsRequestId="173afa80db50000" acsRequestName="GetParameterValues"	-
# /P 🍝 🖪	¥ 💽 🍅 🔽 🖾	I 🗾 🔎 🔟 🕒 🤤 🦻 😒 💆 🔷 🗛 📾 🖬	ENG 2/8/2563
